



Infra alarm s diaľkovým ovládaním

KATALÓGOVÉ ČÍSLO: YL-105

Návod na obsluhu

SK



Ďakujeme, že ste si zakúpili nami distribuované, moderné zariadenie!

Hlavné jednotky zariadenia a ich charakteristika:

Hlavná jednotka: 1 ks

Inštalačný rám (držiak) 1 ks

Diaľkový ovládač: 2 ks

Hlavná jednotka: 4 x AA 1,5V batéria (nie je súčasťou dodávky)

Diaľkové ovládače: 3 X AG-13 batéria, obidva diaľkové ovládače sú dodávané už s batériami.

Pohybový senzor PIR: dosah max. 5 m, zorný uhol: 110 X 40°

Akustický výkon: 105 dB

Používanie zariadenia

Nasmerujte diaľkový ovládač na zariadenie a jedenkrát stlačte jeho tlačidlo. Ak zariadenie prijalo signál z diaľkového ovládača, bude kontrolka LED svietiť nazeleno, hlavná jednotka sa zapne a po 15 sekundách sa dostane do pohotovostného stavu, vtedy zelená kontrolka LED zhasne. Ak pohybový senzor zaznamená pohyb, začne kontrolka LED blikať načerveno a do 5 sekúnd sa ozve zvukový signál.

Na vypnutie zariadenia, stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači, je k dispozícii 5 sekúnd. Pri používaní zariadenia bez diaľkového ovládača nie je možné zvukový signál vypnúť.